LET'S GET CONNECTED

HARDWARE INSTALLATIE

STAP 1. OPSTARTEN

Sluit de meegeleverde USB-C voedingsadapter aan op de BBOX en een stopcontact.

STAP 2. VERBIND MET NETWERK

Verbind een Ethernet-kabel (niet inbegrepen) van je router/switch naar de Ethernet-poort van de BBOX.

INBEDRIJFSTELLING

STAP 3. SCAN & CONFIGUREER

Scan de QR-code hieronder om de instructies op het scherm te volgen en de gateway aan deze locatie te koppelen of bezoek **bbolt.com/get-started/**.

APPARATEN VERBINDEN

STAP 4. VERBIND APPARATEN

Zodra de BBOX online is in de App, kun je beginnen met het verbinden van de meter en andere lokale elektrische aparaten.

- **Slimme Meter:** Gebruik de **P1-poort** op de BBOX.
- **Andere apparaten:** Raadpleeg de **volledige handleiding** voor begeleiding.

⚠ WAARSCHUWING

- **Voeding:** Gebruik **ALLEEN** de meegeleverde 5V USB-C voedingsadapter om de gateway van stroom te voorzien. Het gebruik van adapters van derden kan het apparaat beschadigen of instabiliteit veroorzaken.
- **Service:** Geen onderdelen die onderhoud vereisen. Openen van de behuizing doet de garantie vervallen.
- **P1 Kabel:** Gebruik de meegeleverde P1-kabel voor het aansluiten van de Slimme Meter.

BBOX STATUS

WAT BETEKENT ELKE KLEUR?

De LED-ring rond de centrale knop geeft de systeemstatus aan. Zodra de BBOX is voorzien van stroom, zal deze één seconde **wit oplichten** om te bevestigen dat de hardware actief is.



Draaiend
Licht beweegt rond de ring

Ademend
Langzaam in- en uitfaden

Flitsend
Heldere, snelle knipperingen

VERBINDING MAKEN MET HET NETWERK

Na de opstartknipper zal de BBOX automatisch proberen verbinding te maken.

Draaiend Blauw
Zoeken naar netwerk. De BBOX probeert verbinding te maken met je router of switch.

Draaiend Geel
De BBOX is verbonden met het lokale netwerk en probeert verbinding te maken met onze servers.

OPERATIONELE MODES

Zodra de verbindingsreeks is voltooid, komt de BBOX in één van deze standen:

Ademend Groen
Normale werking. Het systeem is verbonden en functioneert normaal.

Ademend Blauw
Instelmodus. Het apparaat is klaar voor configuratie via de App. Zodra dit is voltooid, zal de BBOX automatisch opnieuw opstarten en groen ademend worden.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Draaiend Paars
Software-update. Een vereiste update is bezig. Dit duurt maximaal 2 minuten.
⚠ **Ontkoppel de stroom niet.**

Flitsend Rood
Verbindingsfout. Controleer de Ethernet-kabel en zorg ervoor dat je router operationeel is.

Flitsend Geel
De BBOX is verbonden met je router, maar kan geen verbinding maken met onze servers. Controleer je routerinstellingen en zorg ervoor dat je internettoegang hebt. Als de BBOX correct is geconfigureerd, zal deze in offline-modus werken.

Scan de QR in stap 3 voor meer hulp.